

Вибродвигатели Vibrakone Oy

AFP

0-6000 об/мин /0-100 Гц для инверторного использования



ТИП	РАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Обороты, об/мин	Центробежная сила (кг)	Масса (кг)	Ватт	А
AFP 500/6	AF05	0÷6000 Гц	505	13,1	700	1,2
AFP 1000/6	AF10		925	20	1100	1,8
AFP 1500/6	AF15		1482	23,5	1500	2,5
AFP 2000/6	BM15		1913	42,0	2000	3,5

ТИП	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ								УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ							
	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S	NR	PG
AFP 500/6	291	170	166	108	102	60	58	105	140	11	131	26	38	66	4	11
AFP 1000/6	294	186	187	126	122	70	51	111	154	13	141	30	43	74	4	16
AFP 1500/6	314	216	218	140	134	89	62	100	180	17	135	35	56	93	4	16
AFP 2000/6	446	245	260	258	219	122	86	140	190	17	190	40	45	25	4	16